

	Dokumenttype:	Dato:	Side 1 av 1
	Rutine:	19.09.2014	
	Forfatter:	Sist lagret:	Versjon:
	Bodil Hansen	22.06.2016	1.1

Bildekrav Norgesnett AS

Dokumentet beskriver hvor mange bilder som skal tas av hver komponent og hva det skal tas bilder av.

Vinterstid må det tas bilder under bygging pga. snø som dekker terrenget rundt anleggsdeler

Bildekvalitet: vurderes i det videre arbeidet, men bildene må være av en kvalitet så det er mulig å benytte bildene til kontroll av anlegget.

Filtype: JPG.

Alle bildene skal være Geo-tagget.

Produkt	Navn	Ref	Bilde1	Bilde2	Bilde3	Bilde4	Bilde5	Bilde6	Bilde7
B101	Ny stolpe/stolpeskift	B101_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Bunn av stolpe med ca 2 meter terreng og alle stag og fotbolter.	Toppbilde med topphette, KV, kabler og ledning.	Oversikts bilde med hele stolpen.				
B102	Rette skjev stolpe	B102_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Oversiktsbilde før retting.	Oversiktsbilde etter retting.					
B103	Demontering av stolpe	B103_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Oversikts bilde av stolpe før demontering.	Stolpehull, gjenfylling og pynting etter demontering.					
B104	Bardun/støttestag/strever	B104_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Stolpetopp som viser antall bolter/streverbleslag eller bardun med bardunholdere, isolasjon i frisone og plassering ifht gul ring.	Stolpebunn som viser labanker og bolter og bardunanker før gjenfylling.	Terreng som viser gjenfylling og pynting etter montering.	Oversiktsbilde av mast med bardun/strever.			
B105	Montering av luftlinje	B105_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Stolpetopp startpunkt, som viser klemmer og fester.	Stolpetopp endepunkt, som viser klemmer og fester.	Oversiktsbilde(r) av hele linjen som viser avstand til busker og terreng.	Stolpetopp mellommaster, som viser klemmer og fester.			
B106	Heve lavt luftstreck	B106_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Oversiktsbilde før heving.	Oversiktsbilde etter heving.					
B107	Omkobling av luftnett	B107_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Stolpetopp som viser klemmer og fester før omkobling.	Stolpetopp som viser klemmer og fester etter omkobling.					
B108	Demontering av luftstikkledning/måler	B108_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Stolpetopp som viser klemmer og fester før demontering.	Stolpetopp etter demontering.	Oversikts bilde som viser stolpe og behov/ikke behov for bardun.	Husvegg som viser pluggede hull etter demontering.			
B109	Demontering av uisolert/isolert linje	B109_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Stolpetopp som viser ledning, klemmer og fester før demontering, men kun der stolpen ikke demonteres, ett bilde pr mast.	Stolpetopp som viser ledning, klemmer og fester etter demontering der stolper ikke demonteres, ett bilde pr mast.	Oversikts bilde som viser stolpe i start og ende og behov/ikke behov for bardun etter demontering.	Oversikts bilde som viser linje før demontering.			
B110	Kabelgrøft	B110_Adresse_Bilde(løpenr.)	Trase før graving.	Åpen grøft som viser kabler inkl. merking på hele traseen	Snittbilder som viser igjennylingsmasse.	Gjenfylt og pyntet.			
B111	Borehull	B111_Adresse_Bilde(løpenr.)	Innslag/utslag før boring	Innslag/utslag etter boring	Gjenfylt og pyntet.				
B112	Stolpe-sprenging/pigging grop	B112_Mastenr_Bilde(løpenr.)	Oppgravd fundament hull før sprengning.	Terreng som viser gjenfylling og pynting rundt mast.					
B113	Lavspent kabelskjøt	B113_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Område før graving.	Ferdig montert, før igjennyling	Gjenfylt og pyntet.				
B114	Gravehull til kabelskap	B114_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Område før graving.	Ferdig montert, etter igjennyling, ferdig terreng.					
B115	Luftlinje - stikkledning jord	B115_Adresse_Bilde(løpenr.)	Feste i stolpe, KV, klemmer og føringer.	Feste i vegg, klemmer og loop.	Oversiktsbilde(r) av hele stikkledningen som viser avstand til busker og terreng.	KV, merking av KV størrelse.			
B116	Kortslutningsvern i mast	B116_Mastenr_Bilde(løpenr.)	KV, klemmer og føringer til/fra.	KV, merking av KV størrelse.					
B117	Kabeloppføring i stolpe	B117_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Oversiktsbilde etter montering.	Endeavslutning etter montering.	Overgang bakke stolpe montering.				
B118	Fordelingskabel/stikkledning kabel	B118_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Åpen grøft med rør/kabel.	KV og adresse merking i FS-skap eller mast.	Innføring/oppføring i bygning/mast i åpen grøft.	Gjenfylt grøft.			
B119	Demontering av kabelstikkledning/måler	B119_Adresse_Bilde(løpenr.)	Oversiktsbilde før demontering	Tamping av kabel som også viser merking, begge ender.					
B120	Kabel - Kabelrør/trekkerør	B120_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Bilde av åpen grøft med kabler/rør.	Oversiktsbilde som viser avstand mellom rør/kabler	Bilde som viser kvalitet på rørene (skriftmerking på rørene)	Bilde som viser driftsmerking av kabler/rør			
B121	Jordtråd 50 mm ²	B121_DriftsmerkingKA_Bilde(løpenr.)	Åpen grøft med jordtråd.	Skjøter/avgreninger før igjennyling.					
B122	Kabelfordelingsskap	B122_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Ferdig montert, før igjennyling.	Ferdig montert, etter gjenfylling, ferdig terreng.	Innvendig ferdig montert som viser fester og merking.				
B123	Demontering av kabelfordelingsskap	B123_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Oversiktsbilde før demontering	Oversiktsbilde etter demontering hvis ikke montert nytt på samme sted.	Hvis tamping: Tamping av kabler som viser merking, begge ender.				
B124	Nettstasjon (NS)	B124_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Bilde før avgraving	Såle til NS	Terreng som viser gjenfylling og pynting rundt NS	Bilder utvendig nettstasjon (alle sider, skilt synlig fra vei, merking synlig)	Jording tilkobling alle komponenter samt merking	Branntetting	Tetting mot vanninntrengning
B125	HS-anlegg NS	B125_DriftsmerkingNS_Bilde(løpenr.)	Bilde av anlegg med merking	Bilde tilkobling av kabler med driftsmerking før påsetting av deksel					
B126	Montering transformator	B126_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Bilde av trafo ferdig montert.	HS sikringer.	Kabelføringer HS og LS.	Trinnkobler	Trafoskilt	Termometerinnstilling	
B127	Bytte av transformator	B127_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Bilde av trafo med skilt før trafobytte	Bilde av trafo ferdig montert.	HS sikringer.	Kabelføringer HS og LS.	Trinnkobler	Trafoskilt	Termometerinnstilling
B128	Oljekar for transformator	B128_DriftsmerkingTF_Bilde(løpenr.)	Oljekar ferdig montert.						
B129	Lavspenningstavle NS	B129_DriftsmerkingNS_Bilde(løpenr.)	Tavle før montering.	Tavle etter montering.	Nærbilde av kabeltilkobling etter montering.	Oversiktsbilde			
B130	Bryter i mast	B130_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)	Før montering	Oversiktsbilde etter montering	Bilde av brytertopp	Bilde av bryterhåndtak med merking			
B131	Annet - spesifiseres	B131_Driftsmerking_Bilde(løpenr.)							